

田村市文化センター 舞台照明設備一覧表

調光操作卓：東芝「LICSTAR-II」

プリセットフェーダー 80本×3段(タッチスイッチ付)、サブマスターフェーダー 20本(タッチスイッチ付)

サブマスターページスイッチ 20ページ、客席調光パネル(手動×6、自動×1)

記憶装置(レベルメモリー 80CH×1000キュー、チェイスメモリー 180CH×50パターン)

パッチ卓：パッチメモリー 240CH×512L、監視モニター装置(漏電・短絡・過負荷・MCCB断検知)

調光器：負荷回路135回路(うち客電10回路)

受電：受電 3φ4w 182v/105v 50Hz 180kVA、総主幹 800AF/700AT

常 設

| No. | 名 称 | 記号 | 仕 様 | 回路数 | 備 考 |
|-----|---------------------|-------------------|--|---------------|------------------------|
| 1 | 第1ボーダーライト | 1BL | 150wタングステン×63灯 4色配線 | 4 | L=12.6m |
| 2 | 第2ボーダーライト | 2BL | 150wタングステン×63灯 4色配線 | 4 | L=12.6m |
| 3 | 第1サスペンション | 1SL | 1kw平凸×10台 1kwフレネル×12台 | 14 | C型20A×42口 L=14.4m |
| 4 | 第2サスペンション | 2SL | 1kw平凸×8台 1kwフレネル×12台 | 14 | C型20A×42口 L=14.4m |
| 5 | アッパーホリゾン | UH | 200wタングステン×72灯 4色配線 | 8 | L=14.4m |
| 6 | ロアーホリゾン | LH | 300wハロゲン×56灯 4色配線 | 8 | L=14.0m |
| 7 | 天井反射板ライト | OB | 300wハロゲン×27灯 100wハロゲンUH60灯 3色配線 | (3) (3) | 1SLと切替 |
| 8 | ト ー メ ン タ ル | TOR | 上手：1灯枠6段、1kw平凸×4台 下手：1灯枠6段、1kw平凸×4台 | 3 3 | C型20A×6口 C型20A×6口 |
| 9 | コンダクターライト | PRO | 750wソース・フォー26° ×1台 | 1 | C型20A×2口 |
| 10 | シ ー リ ン グ | CL | 1kw平凸×24台 PARライト×4台 | 12 | C型20A×24口 |
| 11 | 第1フロントサイド | 1FR | 上手：1kw平凸×12台 750wソース・フォー ZOOM×1台 下手：1kw平凸×12台 750wソース・フォー ZOOM×1台 | 7 7 | C型20A×15口 C型20A×15口 |
| 12 | 第2フロントサイド | 2FR | 上手：PARライト×2台 下手：PARライト×2台 | 2 2 | C型20A×6口 C型20A×6口 |
| 13 | センターピン スポットライト | PIN | 1kwクセノンピン×2台 | 直2 | |
| 14 | フロアーコンセント | FPR FPC FPL | C型30A 3口×4個 C型30A 2口×4個 C型30A 3口×4個 | 12 6 12 | 上・下各4口 |
| 15 | 花道コンセント | TWC | C型30A 3口×4個 | 6 | 上・下各3口 |
| 16 | 2階客席コンセント | WP | C型20A 2口×2個 | (2) | FPCとパラ接続 |
| 17 | DMX-512 出力端子・分配機 | DMX | 上手袖前×1口、下手袖前×1口、 1SL中央×1口、2SL中央×1口 DMX入出力ボックス・8分配器1台 | | |

可搬スポットライト・その他

| スポットライト・特殊効果機器等 | | 延長・変換ケーブル | |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| 品名・仕様 | 数量 | 品名・仕様 (P=プラグ・B=コネクタ) | 数量 |
| 1kw平凸 | 10台 | C30P-C30B 10m | 10本 |
| 500w平凸 | 10台 | C30P-C30B 5m | 10本 |
| 500wフレネル | 10台 | C30P-C30B/C30B分岐1m | 5本 |
| PARライト | 32台 | C30P-C20B 10m | 10本 |
| ソースフォー | | C30P-C20B 5m | 10本 |
| 750wソースフォー 26° | 1台 | C30P-C20B/C20B分岐1m | 20本 |
| 750wソースフォーズーム 15~30° | 1台 | C30P-T20B 10m | 6本 |
| 750wソースフォーズーム 25~50° | 4台 | C30P-T20B 5m | 10本 |
| 特殊効果機器 | | C20P-C20B 10m | 20本 |
| デュアルローテーター | 4台 | C20P-C20B 5m | 10本 |
| FilmFX | 2台 | C20P-C20B 2m | 10本 |
| ゴボネタ | 各種 | C20P-C20B/C20B分岐1m | 20本 |
| FilmFX用ループ | 各種 | C20P-T20B 0.5m | 30本 |
| エフェクト | | T20P-T20B 10m | 10本 |
| 1kwEQS | 3台 | T20P-T20B 5m | 10本 |
| スライドキャリア | 2台 | その他 | 各種 |
| スパイラルマシン | 2台 | | |
| ディスクマシン | 2台 | | |
| 4"×5"マット | 各種 | | |
| スパイラルマット | 各種 | | |
| ディスクプレート | 各種 | | |
| オブジェクティブレンズ | | | |
| 東芝AL-OL-4 (84.9°) | 3台 | | |
| 東芝AL-OL-6 (51.1°) | 2台 | | |
| 東芝AL-OL-8 (37.3°) | 2台 | | |
| 東芝AL-OL-10 (29.4°) | 2台 | | |
| 変速型ミラーボール φ450mm | 1台 | | |
| 星球 | 一式 | | |
| バーンドア (8インチ用) | 4台 | | |
| 丸ベース3段伸スタンド | 14本 | | |
| ダボ付き2連アーム | 2本 | | |
| 平置きベース | 20個 | | |
| 折りたたみ三脚スタンド | 6本 | | |

直電 (主幹 1φ3W225A)

| 設置場所 | 仕様 |
|-----------|----------|
| 舞台上手コネクタ盤 | C型30A 4口 |
| 舞台下手コネクタ盤 | C型30A 6口 |
| 舞台上手奥 | C型30A 3口 |
| 舞台下手奥 | C型30A 3口 |

田村市文化センター 照明回路図

1 / 100 (A4判時)

- 凡例
- 1kw平凸(常設)
 - ◎ 1kwフレネル(常設)
 - ① C型30Aコンセント・数字は回路No.
 - ① C型20Aコンセント・数字は回路No.
 - 直電 C型30Aコンセント

